



# CONTROL PRESENCIA Y ACCESOS PERSONAS ATTENDANCE & ACCES CONTROL PEOPLE



Terminal presencia y acceso huella y proximidad T2-600

T2-600 finger print & RFID



APLICACIONES



**El Controlador T2-600**

Equipo compacto de control de presencia y accesos con lector de huella y lector RFID 125 KHz o de Mifare y teclado + PIN

**El terminal T2-600** es un equipo completo para control de acceso de personas y o control de presencia con una línea elegante y puede funcionar de forma autónoma cerrando un relé para apertura de una puerta para accesos y puede conectarse a PC mediante conexión TCPIP o conexión USB (o mediante un Pendrive)

Es un equipo de uso bidireccional para la apertura desde solo uno de los dos lados de una puerta o equipo de accesos. Perfecto para ser instalado en cualquier ambiente interior o exterior pero siempre que esté protegido de la caída de agua de forma directa. Su gran fiabilidad con huella y con tarjeta de solo lectura le convierten en un equipo ideal para oficinas, instalaciones, equipos de control de acceso de personas.

**El Terminal T2-600** reúne en un mismo equipo todas las funciones para el perfecto control de presencia con control de sirena o un equipo de control de acceso en establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y privados, accesos exteriores.

Este equipo puede controlarse de forma autónoma grabando las huellas o tarjetas desde el mismo equipo o conectándolo a un ordenador tipo Pc por el puerto TCPIP para la descarga de marcajes o la gestión de las huellas

CARACTERISTICAS

Material	Plástico inyectado
Corriente eléctrica	Alimentador 220 V. 50 Hz.
Tensión trabajo	12 V. y 1,5 A.
Medidas del Sensor	16mm*14mm
Tiempo respuesta	1 s.
Temperatura de uso	-5 ° C a +60 ° C
Humedad	<=95 %
Comunicación con el Pc	TCPIP, Puerto USB o Pendrive
Relé apertura	1 Relé para apertura puerta
Apacidad de marcajes	51.200 eventos
Capacidad huellas	Hasta 1.300 usuarios
Método de huella	1 : N
Tiempo Captura	0,5 s.
Tiempo Respuesta	1,5 s. con 1300 empleados
Angulo de captura	360 °
Ratio falsas lecturas	< 0,001%
Ratio falsa detección	< 0,00001%
Dimensiones	85 mm. X 78 mm. X 34 mm.
Peso neto	0,9 Kg.

**Instalar y grabar huellas**

Conectamos a la corriente, ponemos en cable de red TCPIP y fijamos a la pared. La grabación de las huellas o alta de tarjetas es tan sencilla como pulsar botón administrador, poner huella administrador, entrar en usuario, añadir, huella y poner nº empleado y 3 veces el dedo o pasar la tarjeta por delante.

Distribuye

**T2app**

Equipos de control y seguridad

**Tel. 902 20 28 29**

[marketing@t2app.com](mailto:marketing@t2app.com)

